



SYS-ONE SINGLECOLOR 5 ZONEN FUNK-FERNBEDIENUNG


Art.Nr. 112490

Green power LED technology
LICHTSYSTEME GbR
www.led-powertechnik.de

Diese Sys-One Funk Fernbedienung kann 5 unterschiedliche Zonen ansteuern.
Innerhalb einer Zone können beliebig viele Sys-One Sequenzer (Funkempfänger)
platziert werden sofern diese sich in einem gemeinsamen Funkempfangsbereich
von der Fernbedienung (30 Meter bei freiem Sichtfeld) befinden.

Es wird eine 3V DC Batterie zum Betrieb mitgeliefert. Über die Tastenfelder ist
mit kurzem Druck einfaches EIN/AUS-Schalten und mit langem Tastendruck eine
stufenlose Dimmung möglich.

TECHNISCHE DATEN	
Spannung/Strom	1 x 3V DC Knopfatterie
Funkfrequenz	434 / 868 MHz
Schutzart	IP 20
Lochausschnitt	68 mm
Länge/Breite/Höhe	136,5 / 40 / 11,5 mm



Anleitung zum Einlernen auf einen Sys-One Sequenzer (Funkempfänger)

1. Batterie einlegen bzw. Kunststoffplättchen entfernen
2. Sequenzer einschalten d.h. Spannung zuführen
3. Am Sequenzer einen RESET durchführen durch 6 Sek. langen Druck auf die Einlerntaste "learning key"
4. Das angeschlossene Leuchtmittel leuchtet nun dauerhaft
5. Einlerntaste am Sequenzer kurz drücken und anschließend die ON Taste auf der Fernbedienung in der gewünschten Zone (1, 2, 3, 4, 5) kurz drücken
6. Der Sequenzer ist nun eingelernt und bestätigt dies durch kurzes Aus- und Wiedereinschalten des angeschlossenen Leuchtmittels